

## Konsultationsfassung

# PARTIN Anwendungshandbuch

Version:	1.0b
Stand MIG:	PARTIN 1.0b
Publikationsdatum:	01.08.2022
Autor:	BDEW

## Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Aufbau des Dokumentes .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Übersicht der Pakete in der PARTIN .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Übermittlung Kommunikationsdaten .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Änderungshistorie .....</b>	<b>31</b>

## 1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Regelungen des deutschen Energiemarkts für Strom. Im Fokus stehen die Anforderungen zu den Kommunikationsdaten von Marktpartnern. Dieses Anwendungshandbuch stellt die Beschreibung der Anwendung der PARTIN - Nachrichtenbeschreibung dar.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps PARTIN zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachrichtenbeschreibung und das Anwendungshandbuch werden durch den BDEW gepflegt.

## 2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

## 3 Übersicht der Pakete in der PARTIN

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.
[2P]	[11] ∨ [12] ∨ [13]	[11] Wenn SG4 NAD+SU (Lieferant) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [12] Wenn SG4 NAD+DDM (Netzbetreiber) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden [13] Wenn SG4 NAD+DEB (Messstellenbetreiber) DE3207 mit Code „DE“ vorhanden
[3P]	[14] ∨ [15] ∨ [16]	[14] Wenn SG4 NAD+SU (Lieferant) DE3207 der Code „DE“ nicht vorhanden ist [15] Wenn SG4 NAD+DDM (Netzbetreiber) DE3207 der Code „DE“ nicht vorhanden ist [16] Wenn SG4 NAD+DEB (Messstellenbetreiber) DE3207 der Code „DE“ nicht vorhanden ist
[4P]	[18]	[18] Wenn IDE+19++++++ZE6 (Person) vorhanden
[5P]	[19]	[19] Wenn IDE+19++++++ZE5 (Unternehmen) vorhanden

## 4 Übermittlung Kommunikationsdaten

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
Nachrichten-Kopfsegment					
<b>UNH</b>		Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	
UNH 0065	<b>PARTIN</b> Partnerstammdaten	X	X	X	
UNH 0052	<b>D</b> Entwurfs-Version	X	X	X	
UNH 0054	<b>20B</b> Ausgabe 2020 - B	X	X	X	
UNH 0051	<b>UN</b> UN/CEFACT	X	X	X	
UNH 0057	<b>1.0b</b> Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	
Beginn der Nachricht					
<b>BGM</b>		Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	<b>10</b> Partnerstammdaten	X	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	X	
BGM 1373	<b>11</b> Dokument nicht verfügbar	S [9]	S [9]	S [9]	[9] Wenn die Kommunikationsdaten vom Absender nicht mehr aktiv sind.
Nachrichtendatum					
<b>DTM</b>		Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	<b>137</b> Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931][494]	X [931][494]	X [931][494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt.  [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	<b>303</b> CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Prüfidentifikator					
<b>SG1</b>		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF		Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF 1153	<b>Z13</b> Prüfidentifikator	X	X	X	
SG1 RFF 1154	<b>37000</b> Übermittlung Kommunikationsdaten des LF	X			
	<b>37001</b> Übermittlung Kommunikationsdaten des NB		X		
	<b>37002</b> Übermittlung Kommunikationsdaten des MSB			X	
Versionsnummer					

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von		LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator		37000	37001	37002	
SG1								
SG1	RFF				Muss	Muss	Muss	
SG1	RFF	1153	AGK	Anwendungsreferenznummer	X	X	X	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer		X [908] [17]	X [908] [17]	X [908] [17]	[17] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW).  [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Gültig Ab								
SG1								
SG1	DTM				Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	DTM	2005	157	Gültigkeit, Beginndatum	X	X	X	
SG1	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X [UB1]	X [UB1]	X [UB1]	
SG1	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	
Vorgängerversion								
SG1								
SG1	RFF				Soll [4]	Soll [4]	Soll [4]	[4] Wenn Vorgängerversion vorhanden
SG1	RFF	1153	ACW	Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	X	
SG1	RFF	1056	Versionsnummer		X [908]	X [908]	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
MP-ID Absender								
SG2					Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD				Muss	Muss	Muss	
SG2	NAD	3035	MS	Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	X	
SG2	NAD	3039	MP-ID		X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	X	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung			Bedingung
		g Kommunikationsdaten des LF	g Kommunikationsdaten des NB	g Kommunikationsdaten des MSB	
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
<b>Ansprechpartner</b>					
<b>SG3</b>		<b>Kann</b>	<b>Kann</b>	<b>Kann</b>	
<b>SG3 CTA</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
<b>SG3 CTA 3139</b>	<b>IC Informationskontakt</b>	X	X	X	
<b>SG3 CTA 3412</b>	Name vom Ansprechpartner	X	X	X	
<b>Kommunikationsverbindung</b>					
<b>SG3</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
<b>SG3 COM 3148</b>	Nummer / Adresse	X ([[939][6]] V [[940][7]]) Λ [502]	X ([[939][6]] V [[940][7]]) Λ [502]	X ([[939][6]] V [[940][7]]) Λ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [7] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
<b>SG3 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post <b>FX</b> Telefax <b>TE</b> Telefon <b>AJ</b> weiteres Telefon <b>AL</b> Handy	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	
<b>MP-ID Empfänger</b>					
<b>SG2</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
<b>SG2 NAD</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
<b>SG2 NAD 3035</b>	<b>MR</b> Nachrichteneempfänger	X	X	X	
<b>SG2 NAD 3039</b>	MP-ID	X [1]	X [1]	X [1]	[1] Nur MP-ID aus Sparte Strom
<b>SG2 NAD 3055</b>	<b>9</b> GS1 <b>293</b> DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	
<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>					
<b>UNS</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
UNS	0081		D Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	X	X	
Name und Adresse des Absenders							
SG4				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD			Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	SU Lieferant	X			
			DDM Netzbetreiber		X		
			DEB Messstellenbetreiber			X	
SG4	NAD	3036	Name	X	X	X	
SG4	NAD	3045	Z01 Struktur von Personennamen	X [4P1..1]		X [4P1..1]	
			Z02 Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X	X [5P1..1]	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Bankverbindung							
SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	FII						
SG4	FII	3035	BK Kreditinstitut	X	X	X	
SG4	FII	3194	IBAN	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	X	X	X	
SG4	FII	3192	Name des Kontoinhabers	K	K	K	
SG4	FII	3433	BIC	X	X	X	
SG4	FII	3432	Name des Kreditinstituts	X	X	X	
Natürliche bzw. juristische Person							
SG4				Muss	Muss	Muss	
SG4	IDE						
SG4	IDE	7495	19 Codiertes Attribut	X	X	X	
SG4	IDE	7037	ZE5 Unternehmen	X	X	X	
			ZE6 Person	X		X	
Internetseite (URL)							

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung			Bedingung
		g Kommunikationsdaten des LF	g Kommunikationsdaten des NB	g Kommunikationsdaten des MSB	
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
<b>SG4</b>					
SG4 FTX		Muss [19]	Muss	Muss [19]	[19] Wenn IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen) vorhanden
SG4 FTX 4451	Z13 Internetseite	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Internetseite	X	X	X	
<b>Gericht und Handelsregister-Nummer</b>					
<b>SG4</b>					
SG4 FTX		Muss [19]	Muss	Muss [19]	[19] Wenn IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen) vorhanden
SG4 FTX 4451	Z15 Gericht und Handelsregister-Nummer	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Gericht	X	X	X	
SG4 FTX 4440	Handelsregister-Nummer	X	X	X	
<b>Steuernummer, Umsatzsteuernummer</b>					
<b>SG6</b>		Muss [504]	Muss [504]	Muss [504]	[504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird.
SG6 RFF		Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF 1153	VA Umsatzsteuernummer	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	X [2P0..1] ∨ [3P1..1]	
	FC Steuernummer	X [2P0..1] ∨ [4P1..1]	X [2P0..1]	X [2P0..1] ∨ [4P1..1]	
SG6 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X	X	X	
<b>Faxnummer</b>					
<b>SG6</b>					
SG6 RFF		Kann	Kann	Kann	
SG6 RFF 1153	Z25 Faxnummer	X	X	X	
SG6 RFF 1154	Faxnummer	X [940]	X [940]	X [940]	[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
<b>Erreichbarkeit an Werktagen</b>					
<b>SG12</b>		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI		Muss	Muss	Muss	
SG12 CCI 7059	Z40 Erreichbarkeit	X	X	X	
<b>Erreichbarkeit</b>					
<b>SG12</b>					

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
SG12	DTM			Muss	Muss	Muss	
SG12	DTM	2005	<b>Z36</b> Verfügbarkeit Montag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			<b>Z37</b> Verfügbarkeit Dienstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			<b>Z38</b> Verfügbarkeit Mittwoch	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			<b>Z39</b> Verfügbarkeit Donnerstag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			<b>Z40</b> Verfügbarkeit Freitag	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			<b>Z41</b> Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
SG12	DTM	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [503]	X [503]	X [503]	[503] Hinweis: Angabe erfolgt in gesetzlicher deutscher Zeit
SG12	DTM	2379	<b>501</b> HHMMHHMM	X	X	X	
Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch <b>SG4</b>				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD			Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	<b>Z10</b> Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen	X [4P1..1]		X [4P1..1]	
			<b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X	X [5P1..1]	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
[3] wenn vorhanden							
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner							
SG7	CTA			Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3412	Name	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM			Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ([[939][6]] v ([940][8])) ^ [502]	X ([[939][6]] v ([940][8])) ^ [502]	X ([[939][6]] v ([940][8])) ^ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift							

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
Ansprechpartner Rahmenverträge <b>SG4</b>				<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD			Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	<b>3035</b>	<b>Z11</b> Ansprechpartner Rahmenverträge	X	X	X	
SG4	NAD	<b>3036</b>	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	<b>3045</b>	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen	X [4P1..1]		X [4P1..1]	
			<b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X	X [5P1..1]	
SG4	NAD	<b>3042</b>	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	<b>3164</b>	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	<b>3251</b>	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	<b>3207</b>	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner <b>SG7</b>				<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
SG7	CTA			Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	<b>3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	<b>3412</b>	Name	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung	
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB		
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002		
					im Unternehmen zu nennen.	
Kommunikationsverbindung						
SG7						
SG7	COM	Muss	Muss	Muss		
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) V ([940][8])) ^ [502]	X ((([939][6]) V ([940][8])) ^ [502]	X ((([939][6]) V ([940][8])) ^ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess						
SG4						
			Muss [5] ^ [10]		[5] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR (Nachrichtenempfänger) in der Rolle LF [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden	
SG4	NAD		Muss			
SG4	NAD 3035	Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse	X			
SG4	NAD 3036	Name	X [500]		[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen	X [4P1..1]			
			<b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]			
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X			
SG4	NAD	3164	Ort	X			
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]			[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält
							[3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X			
Ansprechpartner SG7				Muss			
SG7	CTA			Muss			
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X			
SG7	CTA	3412	Name	X [501]			[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7							
SG7	COM			Muss			
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) V ([940][8]))) ^ [502]			[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist
							[8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							<p>[502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden</p> <p>[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten</p> <p>[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen</p>
SG7	COM	3155	<b>EM</b> Elektronische Post <b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]			
Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse SG4				Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD			Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	<b>Z13</b> Ansprechpartner Wechselprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen <b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [4P1..1] X [5P1..1]		X [4P1..1] X [5P1..1]	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält
							[3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner							
SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA				Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7				Muss	Muss	Muss	
SG7 COM				Muss	Muss	Muss	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ([[939][6]] V [[940][8]]) Λ [502]	X ([[939][6]] V [[940][8]]) Λ [502]	X ([[939][6]] V [[940][8]]) Λ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon	X [1P1..1] X [1P1..1]	X [1P1..1] X [1P1..1]	X [1P1..1] X [1P1..1]	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
			<b>FX</b> Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	
Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse <b>SG4</b>				<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	<b>NAD</b>			Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	<b>3035</b>	<b>Z14</b> Ansprechpartner Stammdatenprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	<b>3036</b>	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	<b>3045</b>	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen	X [4P1..1]		X [4P1..1]	
			<b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X	X [5P1..1]	
SG4	NAD	<b>3042</b>	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	<b>3164</b>	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	<b>3251</b>	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	<b>3207</b>	Ländersname, Code	X	X	X	
Ansprechpartner <b>SG7</b>				<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
SG7	<b>CTA</b>			Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	<b>3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	<b>3412</b>	Name	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikat ionsdaten des MSB	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung					
SG7	COM	Muss	Muss	Muss	
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse			
		X ((([939][6]) V ([940][8])) Λ [502]	X ((([939][6]) V ([940][8])) Λ [502]	X ((([939][6]) V ([940][8])) Λ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]
Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse					
SG4			Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD		Muss	Muss	
SG4	NAD 3035	Z16 Ansprechpartner Einspeiseprozesse	X	X	
SG4	NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen	X [4P1..1]			
			<b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält
							[3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner							
SG7				Muss	Muss		
SG7	CTA			Muss	Muss		
SG7	CTA	3139	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X		
SG7	CTA	3412	Name	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7							
SG7	COM			Muss	Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X (([939][6]) V ([940][8])) Λ [502]	X (([939][6]) V ([940][8])) Λ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist
							[8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von		LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator		37000	37001	37002	
								[502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
								[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
								[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM	Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]		
			TE	Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]		
			FX	Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]		
Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse SG4					Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD				Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD	3035	Z17	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse	X	X	X	
SG4	NAD	3036	Name		X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z01	Struktur von Personennamen	X [4P1..1]		X [4P1..1]	
			Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X	X [5P1..1]	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort		X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl		M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
		Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
		Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
						Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4	NAD 3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner						
SG7			Muss	Muss	Muss	
SG7 CTA			Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA 3139	IC Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA 3412	Name	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung						
SG7			Muss	Muss	Muss	
SG7 COM						
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse	X ([[939][6]) V ([940][8])) ^ [502]	X ([[939][6]) V ([940][8])) ^ [502]	X ([[939][6]) V ([940][8])) ^ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM 3155	EM Elektronische Post	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
		TE Telefon	X [1P1..1]	X [1P1..1]	X [1P1..1]	
		FX Telefax	X [1P0..1]	X [1P0..1]	X [1P0..1]	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA- Prozesse <b>SG4</b>		<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4 <b>NAD</b>		Muss	Muss		
SG4 <b>NAD 3035</b>	<b>Z18</b> Ansprechpartner MMMA-Prozesse	X	X		
SG4 <b>NAD 3036</b>	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4 <b>NAD 3045</b>	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen <b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [4P1..1] X [5P1..1]		X	
SG4 <b>NAD 3042</b>	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4 <b>NAD 3164</b>	Ort	X	X		
SG4 <b>NAD 3251</b>	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4 <b>NAD 3207</b>	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner <b>SG7</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>		
SG7 <b>CTA</b>		Muss	Muss		
SG7 <b>CTA 3139</b>	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X		
SG7 <b>CTA 3412</b>	Name	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung	
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB		
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002		
					organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.	
Kommunikationsverbindung						
SG7						
SG7	COM		Muss	Muss		
SG7	COM 3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) V ([940][8]))) ^ [502]	X ((([939][6]) V ([940][8]))) ^ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	
SG7	COM 3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Name und Anschrift Bewegungsdaten						
SG4						
			Muss [10]	Muss [10]	Muss [10]	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD		Muss	Muss	Muss	
SG4	NAD 3035	Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten	X	X	X	
SG4	NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM /

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen	X [4P1..1]		X [4P1..1]	
			<b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X	X [5P1..1]	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X	X	
SG4	NAD	3164	Ort	X	X	X	
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]	M [2] S [3]	[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X	X	
Ansprechpartner				<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
SG7	CTA			Muss	Muss	Muss	
SG7	CTA	3139	<b>IC</b> Informationskontakt	X	X	X	
SG7	CTA	3412	Name	X [501]	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7	COM			<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	<b>Muss</b>	
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ((([939][6]) v ([940][8])) ^ [502]	X ((([939][6]) v ([940][8])) ^ [502]	X ((([939][6]) v ([940][8])) ^ [502]	[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							werden
							[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
							[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	<b>EM</b> Elektronische Post <b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	
			Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung <b>SG4</b>	<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
SG4	NAD			Muss	Muss		
SG4	NAD	3035	<b>Z20</b> Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse	X	X		
SG4	NAD	3036	Name	X [500]	X [500]		[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	<b>Z01</b> Struktur von Personennamen <b>Z02</b> Struktur der Firmenbezeichnung	X [4P1..1] X [5P1..1]		X	
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	X	X		
SG4	NAD	3164	Ort	X	X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl	M [2] S [3]	M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden"

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							ein "X" enthält
							[3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code	X	X		
Ansprechpartner							
SG7				Muss	Muss		
SG7 CTA				Muss	Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	X		
SG7	CTA	3412	Name	X [501]	X [501]		[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung							
SG7							
SG7 COM				Muss	Muss		
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse	X ([[939][6]]) V ([[940][8]]) Λ [502]	X ([[939][6]]) V ([[940][8]]) Λ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung			Bedingung
		g Kommunikationsdaten des LF	g Kommunikationsdaten des NB	g Kommunikationsdaten des MSB	
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement <b>SG4</b>		<b>Muss [10]</b>	<b>Muss [10]</b>	[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden	
SG4	NAD	Muss	Muss		
SG4	NAD 3035	Z21	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement	X	X
SG4	NAD 3036	Name	X [500]	X [500]	[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD 3045	Z01	Struktur von Personennamen	X [4P1..1]	
		Z02	Struktur der Firmenbezeichnung	X [5P1..1]	X
SG4	NAD 3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X	X
SG4	NAD 3164	Ort		X	X
SG4	NAD 3251	Postleitzahl		M [2] S [3]	M [2] S [3]
				[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält	
				[3] wenn vorhanden	
SG4	NAD 3207	Ländername, Code		X	X
Ansprechpartner <b>SG7</b>		<b>Muss</b>	<b>Muss</b>		
SG7	CTA	Muss	Muss		
SG7	CTA 3139	IC	Informationskontakt	X	X
SG7	CTA 3412	Name	X [501]	X [501]	[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
	Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
	Prüfidentifikator	37000	37001	37002	übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
<b>Kommunikationsverbindung</b>					
<b>SG7</b>					
<b>SG7 COM</b>		Muss	Muss		
<b>SG7 COM 3148</b>	Nummer / Adresse	X ([[939][6]) V ([940][8])) Λ [502]	X ([[939][6]) V ([940][8])) Λ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der Code TE / FX vorhanden ist  [502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
<b>SG7 COM 3155</b>	<b>EM</b> Elektronische Post <b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]	X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
<b>Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau</b>					
<b>SG4</b>			<b>Muss [10]</b>		[10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden
<b>SG4 NAD</b>			Muss		
<b>SG4 NAD 3035</b>	<b>Z33</b> Ansprechpartner technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau		X		
<b>SG4 NAD 3036</b>	Name		X [500]		[500] Hinweis: Bei einer

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlung g Kommunikationsdaten des LF	Übermittlung g Kommunikationsdaten des NB	Übermittlung g Kommunikationsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.
SG4	NAD	3045	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung		X		
SG4	NAD	3042	Straße und Hausnummer oder Postfach		X		
SG4	NAD	3164	Ort		X		
SG4	NAD	3251	Postleitzahl		M [2] S [3]		[2] Wenn der Code im DE3207 in der "EDI@Energy Codeliste der europäischen Ländercodes" in der Spalte "PLZ vorhanden" ein "X" enthält  [3] wenn vorhanden
SG4	NAD	3207	Ländername, Code		X		
Ansprechpartner SG7					Muss		
SG7	CTA				Muss		
SG7	CTA	3139	IC Informationskontakt		X		
SG7	CTA	3412	Name		X [501]		[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.
Kommunikationsverbindung SG7					Muss		
SG7	COM						
SG7	COM	3148	Nummer / Adresse		X (([939][6]) v ([940][8])) ^ [502]		[6] wenn im DE3155 im demselben COM der Code EM vorhanden ist  [8] wenn im DE3155 im demselben COM der

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Übermittlun g Kommunikat ionsdaten des LF	Übermittlun g Kommunikat ionsdaten des NB	Übermittlun g Kommunikat ionsdaten des MSB	Bedingung
			Kommunikation von	LF an LF/ NB/MSB	NB an LF/ MSB	MSB an LF/ NB	
			Prüfidentifikator	37000	37001	37002	
							Code TE / FX vorhanden ist
							[502] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden
							[939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten
							[940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG7	COM	3155	<b>EM</b> Elektronische Post <b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax		X [1P1..1] X [1P1..1] X [1P0..1]		
Nachrichten-Endesegment							
<b>UNT</b>				Muss	Muss	Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X	X	X	

## 5 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.0a	Version 1.0b	Version aktualisiert. Zusätzlich werden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23470	Alle Stellen mit den Bedingungen [500] und [501]	<p>Bedingungen:</p> <p>[500] Hinweis: Es kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.</p> <p>[501] Hinweis: Es darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.</p>	<p>Bedingungen:</p> <p>[500] Hinweis: Bei einer juristischen Personen (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) kann der Firmenname eines Dienstleisters oder die identische Firmenbezeichnung aus SG4 NAD+SU / DDM / DEB eingetragen werden.</p> <p>[501] Hinweis: Bei einer juristischen Person (IDE+19+++++ZE5 (Unternehmen)) darf kein Name einer natürlichen Person übermittelt werden, stattdessen ist die organisatorische Einheit im Unternehmen zu nennen.</p>	Anpassung der Bedingungen 500 und 501. Bei der Übermittlung der Kommunikationsdaten können auch natürliche Personen als Ansprechpartner angegeben werden.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23240	Fußzeile ab Seite 2	Versionsnummer: 1.0aa	Versionsnummer: 1.0a	Korrekte Angabe der Versionsnummer in der Fußzeile.	Fehler (23.05.2022)
23239	SG1 Versionsnummer RFF+AGK Anwendungsfall 37000 Übermittlung Kommunikationsdate n des LF, 37001 Übermittlung Kommunikationsdate n des NB, 37002 Übermittlung Kommunikationsdate n des MSB	<p>Inhalt DE1056: X [908]</p> <p>[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n</p>	<p>Inhalt DE1056: X [908] [17]</p> <p>[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n</p> <p>[17] Wenn eine Vorgängerversion (RFF+ACW) angegeben ist, so muss der Wert in diesem DE1056 mindestens um 1 höher sein, als der Wert aus DE1056 der Vorgängerversion (RFF+ACW).</p>	Präzisierung. Eine Versionsnummer muss mindestens um den Wert 1 höher sein, als der Wert der Vorgängerversion.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23466	Alle folgenden NAD	DE3045:	DE3045:	Einführung des neuen Codes,	Liegt dem Markt zur

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Segmente mit den jeweiligen Ansprechpartnern NAD+Z10 Übertragungsweg / Datenaustausch, NAD+Z11 Rahmenverträge, NAD+Z12 Kündigungsprozesse, NAD+Z13 Wechselprozesse, NAD+Z14 Stammdatenprozesse, NAD+Z16 Einspeiseprozesse, NAD+Z17 Abrechnungsprozesse, NAD+Z18 MMA-Prozesse, NAD+Z19 Bewegungsdaten, NAD+Z20 Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung, NAD+Z21 Bilanzierungsprozesse / Bilanzkresimanagement,	Z02 ... X	Z01 ... X [4P1..1] Z02 ... X [5P1..1]	da auch Daten einer natürlichen Person übermittelt werden können.	Konsultation

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	NAD+Z33 Technischer Netzanschluss für Neuanlagen Anweungsfall 37000 Kommunikationsdate n des LF, 37002 Kommunikationsdate n des MSB				
23212	SG4 Unternehmensinfor mationen FTX+Z11 Downloadlink E-Mail Zertifikate Anwendungsfall 37000 Übermittlung Kommunikationsdate n des LF, 37001 Übermittlung Kommunikationsdate n des NB, 37002 Übermittlung Kommunikationsdate n des MSB	vorhanden	nicht vorhanden	Im EDI@Energy Dokument "Regelungen zum Übertragungsweg" der Version 1.5 ist im Kapitel 2.1 Marktprozesse definiert, dass der Austausch der E-Mail Kommunikationsparatmeter nach erstmaliger Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail erfolgt. Daher wird diese Information aus der PARTIN entfernt, da vor dem Versand der Kommunikationsdaten die Kommunikationsparatmer bereits vorliegen. Eine Aktualisierung der Kommunikationsparatmeter erfolgt auch außerhalb der PARTIN. Der entsprechende Ansprechpartner beim Marktpartner ist aus der SG4 NAD+Z10 "Ansprechpartner	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
				Übertragungsweg / Datenaustausch" der PARTIN zu entnehmen.	
23214	SG4 Unternehmensinformationen FTX+Z12 E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch Anwendungsfall 37000 Übermittlung Kommunikationsdate n des LF, 37001 Übermittlung Kommunikationsdate n des NB, 37002 Übermittlung Kommunikationsdate n des MSB	vorhanden	nicht vorhanden	Im EDI@Energy Dokument "Regelungen zum Übertragungsweg" der Version 1.5 ist im Kapitel 2.1 Marktprozesse definiert, dass der Austausch der E-Mail Kommunikationsparatmeter nach erstmaliger Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail erfolgt. Daher wird diese Information aus der PARTIN entfernt, da vor dem Versand der Kommunikationsdaten die Kommunikationsparatmer bereits vorliegen. Eine Aktualisierung der Kommunikationsparatmeter erfolgt auch außerhalb der PARTIN. Der entsprechende Ansprechpartner beim Marktpartner ist aus der SG4 NAD+Z10 "Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch" der PARTIN zu entnehmen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23454	SG4 Unternehmensinformationen Anwendungsfall 37000 Übermittlung	Name der Segmentgruppe: Unternehmensinformationen  Name der Segmente: NAD Name und Adresse des Unternehmens	Name der Segmentgruppe: Informationen zum Absender  Name der Segmente: NAD Name und Adresse des Absenders	Umbenennung der Segmentgruppe und Segments, da auch Daten einer natürlichen Person übermittelt werden können.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Kommunikationsdate n des LF, 37001 Übermittlung Kommunikationsdate n des NB, 37002 Übermittlung Kommunikationsdate n des MSB				
23456	SG4 Unternehmensinfor mationen NAD+SU/DDM/DEB Name und Adresse des Unternehmens Anwendungsfall 37000 Kommunikationsdate n des LF, 37002 Kommunikationsdate n des MSB	DE3045: Z02 ... X	DE3045: Z01 ... X [4P1..1] Z02 ... X [5P1..1]	Einführung des Codes Z01, da auch Daten einer natürlichen Person übermittelt werden können.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23216	SG4 Unternehmensinfor mationen FI+Z27 Bankverbindung Anwendungsfall 37000 Übermittlung Kommunikationsdate n des LF	Inhalt DE3035: Z27 ... X [1P1..1] Z28 ... X [1P1..1] Z29 ... X [1P1..1] Z30 ... X [1P1..1] Z32 ... X [1P0..6]	Inhalt DE3035: BK Kreditinstitut X	Ein Marktpartner muss nur eine Bankverbindung für eingehende Zahlungen angeben. Bei einer Vielzahl von Bankverberbindungen müsste der Zahler die internen Strukturen des Empfängers abbilden. Zudem kann eine REMADV für verschiedenste Rechnungstypen genutzt werden. Der Zahler ist dann nicht in der Lage eine korrekte Bankverbindung auszuwählen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
23217	SG4 Unternehmensinformationen FII+Z27 Bankverbindung Anwendungsfall 37001 Übermittlung Kommunikationsdate n des NB	Inhalt DE3035: Z27 ... X [1P1..1] Z28 ... X [1P1..1] Z30 ... X [1P1..1] Z32 ... X [1P0..7]	Inhalt DE3035: BK Kreditinstitut X	Ein Marktpartner muss nur eine Bankverbindung für eingehende Zahlungen angeben. Bei einer Vielzahl von Bankverberbindungen müsste der Zahler die internen Strukturen des Empfängers abbilden. Zudem kann eine REMADV für verschiedenste Rechnungstypen genutzt werden. Der Zahler ist dann nicht in der Lage eine korrekte Bankverbindung auszuwählen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23218	SG4 Unternehmensinformationen FII+Z27 Bankverbindung Anwendungsfall 37002 Übermittlung Kommunikationsdate n des MSB	Inhalt DE3035: Z29 ... X [1P1..1] Z32 ... X [1P0..9]	Inhalt DE3035: BK Kreditinstitut X	Ein Marktpartner muss nur eine Bankverbindung für eingehende Zahlungen angeben. Bei einer Vielzahl von Bankverberbindungen müsste der Zahler die internen Strukturen des Empfängers abbilden. Zudem kann eine REMADV für verschiedenste Rechnungstypen genutzt werden. Der Zahler ist dann nicht in der Lage eine korrekte Bankverbindung auszuwählen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23452	SG4 Unternehmensinformationen Anwendungsfall 37000 Kommunikationsdate n des LF, 37001	Segment nicht vorhanden	IDE Muss  DE7495: 19 Codiertes Attribut X  37000, 37002 DE7037: ZE5 Unternehmen X	Das neue Segment wird für die Unterscheidung benötigt, ob es sich bei dem Absender der Kommunikationsdaten um eine natürliche oder juristische Person handelt. Begründung für die Einführung ist die Aussage aus der GPKE, dass ein	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Kommunikationsdate n des NB, 37002 Kommunikationsdate n des MSB		ZE6 Person X  37001 DE7037: ZE5 Unternehmen X	Letztverbraucher der selbst Netznutzer (=Netznutzer ohne All-Inklusiv-Vertrag) in die Rolle des LF eintritt und die Prozesse von ihm anzuwenden sind. Ein Letztverbraucher kann die Rolle MSB einnehmen.	
23458	SG4 Unternehmensinfor mationen FTX+Z13 Internetseite (URL) Anwendungsfall 37000 Kommunikationsdate n des LF, 37002 Kommunikationsdate n des MSB	FTX Muss	FTX Muss [19]  [19] Wenn IDE+19++++++ZE5 (Unternehmen) vorhanden	Aufnahme der Bedingung, da eine natürliche Person eine Internetseite nicht angeben muss.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23460	SG4 Unternehmensinfor mationen FTX+Z15 Gericht und Handelsregister- Nummer Anwendungsfall 37000 Kommunikationsdate n des LF, 37002 Kommunikationsdate n des MSB	FTX Muss	FTX Muss [19]  [19] Wenn IDE+19++++++ZE5 (Unternehmen) vorhanden	Aufnahme der Bedingung, da eine natürliche Person eine Handelsregister-Nummer nicht angeben muss.	Liegt dem Markt zur Konsultation
23431	37000 Übermittlung Kommunikationsdate	SG6 Muss RFF Muss	SG6 Muss [504] RFF Muss	Ein Unternehmen muss nicht zwingend eine	Fehler (06.07.2022)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	n des LF, 37001 Übermittlung Kommunikationsdate n des NB, 37002 Übermittlung Kommunikationsdate n des MSB  SG6 RFF Umsatzsteuer-ID	DE1153: VA Umsatzsteuernummer X  DE1154: Umsatzsteuer-ID X	DE1153: VA Umsatzsteuernummer X [2P0..1] ∨ [3P1..1] FC Steuernummer X [2P0..1]  DE1154: Referenz, Identifikation X  [504] Hinweis: Es ist mindestens die Umsatzsteuer- bzw. Steuernummer zu nennen, die in der INVOIC genutzt wird.	Umsatzsteuernummer besitzen. Aus diesem Grund wird als weitere Möglichkeit die Angabe und Übermittlung der Steuernummer analog zur INVOIC ermöglicht.	
23463	SG6 Steuernummer, Umsatzsteuernumm er RFF+VA/FC Steuernummer, Umsatzsteuernumm er Anwendungsfall 37000 Kommunikationsdate n des LF, 37002 Kommunikationsdate n des MSB	DE1153: VA .. X [2P0..1] ∨ [3P1..1] FC .. X [2P0..1]	DE1153: VA .. X [2P0..1] ∨ [3P1..1] FC .. X [2P0..1] ∨ [4P1..1]	Eine natürliche Person muss nun durch das Paket 4P eine Steuernummer angeben.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
23468	SG4 Unternehmensinfor mationen CCI+Z40 Erreichbarkeit an Werktagen Anwendungsfall 37000	Inhalt DE7059: Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens X	Inhalt DE7059: Z40 Erreichbarkeit X	Anpassung des Codenamen, da auch Daten einer natürlichen Person übermittelt werden können.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Kommunikationsdate n des LF, 37001 Kommunikationsdate n des NB, 37002 Kommunikationsdate n des MSB				
23319	SG4 NAD+Z33 Name und Anschrift Ansprechpartner Technischer Netzanschluss für Neuanlagen und Anlagenumbau  Anwendungsfall 37001 Übermittlung Kommunikationsdate nblatt NB	SG4 = Muss	SG4 = Muss [10]  [10] Wenn BGM DE1373 = 11 (Dokument nicht verfügbar) nicht vorhanden	In diesem NAD musste die Bedingung [10] ergänzt werden. Bei der Deaktivierung eines Kommunikationsdatenblatts, welches im Segment BGM mit dem Code 11 im DE1373 ausgedrückt wird, werden keine Informationen im Anwendungsfall angegeben.	Fehler (23.05.2022)