

Anwendungstabelle

Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich

für den Redispatch 2.0

Version: 1.0

Status: Konsultationsfassung_2021-02-01

Autor: BDEW

Beschaffungsanforderung			Beschaffung energetischer Ausgleich bei Beschaffungsvorbehalt		Beschaffung energetischer Ausgleich bei Beschaffungsvorbehalt ohne DP
SD Prozessschritt			1	2	
Häufigkeit	Element/Attribut	von an	NB	DP	NB
			DP	NB (ÜNB)	NB (ÜNB)
required 1..1	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> xsd:sequence		1.0	1.0	1.0
required 1..1	DocumentIdentification				
required 1..1	v DocumentVersion		X	X	X
required 1..1	v DocumentType		X	X	X
required 1..1	v ProcessType		Z07	Z07	Z07
required 1..1	v SenderIdentification		A14	A14	A14
required 1..1	v SenderRole		MP-ID A10 NDE	MP-ID A10 NDE	MP-ID A10 NDE
required 1..1	v ReceiverIdentification		A18	A39	A18
required 1..1	v ReceiverRole		MP-ID A10 NDE	MP-ID A10 NDE	MP-ID A10 NDE
required 1..1	v DocumentDateTime		A39	A18	A18
required 1..1	v TimePeriodCovered		X	X	X
required 1..1	v ScheduleTimeSeries		X	X	X
required 1..1	xsd:sequence TimeSeriesIdentification				
required 1..1	v BusinessType		X	X	X
required 1..1	v Product		A02	A02	A02
required 0..1	v ObjectAggregation		8716867000016	8716867000016	8716867000016
required 1..1	v InArea		A01 A02	A01 A02	A01 A02
required 1..1	v OutArea		[1] A01	[1] A01	[1] A01
required 1..1	v InParty		[1] A01	[1] A01	[1] A01
required 1..1	v OutParty		X A01	X A01	X A01
required 1..1	v MeasurementUnit		X A01	X A01	X A01
required 0..1	v OriginalSenderIdentification		MAW	MAW	MAW
required 0..1	v OriginalDocumentIdentification			MP-ID A10 NDE	
required 0..1	v OriginalDocumentVersion			X	
required 0..1	v OriginalDocumentDateTime			X	
required 0..1	v OriginalTimeSeriesIdentification			X	
required 1..1	v Period			X	
required 1..1	xsd:sequence TimeInterval				
required 1..1	v Resolution		X	X	X

Beschaffungsanforderung			Beschaffung energetischer Ausgleich bei Beschaffungsvorbehalt		Beschaffung energetischer Ausgleich bei Beschaffungsvorbehalt ohne DP
Häufigkeit	Element/ Attribut	SD Prozessschritt von an	1	2	
			NB	DP	NB
			DP	NB (ÜNB)	NB (ÜNB)
required	v		X	X	X
92 .. 100	Interval				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	Pos				
required	v		X	X	X
1 .. 1	Qty				
required	v		X	X	X

Fußnoten

Fußnote	Hinweis
[1]	Im Attribut <i>v</i> des Elementes <i>ConnectingArea</i> ist die Anschlussregelzone einzutragen. Die möglichen Einträge lauten: 10YCB-GERMANY--8, 10YDE-VE-----2, 10YDE-RWENET---I, 10YDE-EON-----1, 10YDE-ENBW-----N

Legende

Verwendete Zeichen in der Tabelle:

Zeichen	Erläuterung
Code	Nur der, oder nur die dort angegeben Codes können genutzt werden
x	Verpflichtende Punkte im Datenformat, in der keine Code-Info anzugeben ist, sondern z.B. UTC
LEER	Element wird für diesen Prozessschritt nicht genutzt
[#]	Informationen zu teilweise genutzten Feldern und bei Abhängigkeiten/Bedingungen stehen in der Fußnoten-Tabelle
--	Informationspunkt wird für den Redispatch 2.0 nicht gebraucht