

Anwendungstabelle

Beschaffungsvorbehalt

für den Redispatch 2.0

Version: 1.0

Status: Konsultationsfassung_2021-02-01

Autor: BDEW

Beschaffungsvorbehalt			Übermittlung des Beschaffungsvorbehalts mit DP		Übermittlung des Beschaffungsvorbehalts ohne DP
Häufigkeit	Element/ Attribut	SD Prozessschritt von an	1	2	
			NB (ÜNB)	DP	NB (ÜNB)
			DP	NB	NB
required	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.0	1.0	1.0
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	DocumentIdentification				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	DocumentVersion				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	DocumentType				
required	<i>v</i>		Z06	Z06	Z06
1..1	ProcessType				
required	<i>v</i>		A14	A14	A14
1..1	SenderIdentification				
required	<i>v</i>		MP-ID	MP-ID	MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	SenderRole				
required	<i>v</i>		A18	A39	A18
1..1	ReceiverIdentification				
required	<i>v</i>		MP-ID	MP-ID	MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	ReceiverRole				
required	<i>v</i>		A39	A18	A18
1..1	DocumentDateTime				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	TimePeriodCovered				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..unbounded	PlannedResourceTimeSeries				
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	TimeSeriesIdentification				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	BusinessType				
required	<i>v</i>		B37	B37	B37
1..1	AcquiringArea				
required	<i>v</i>		[1]	[1]	[1]
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01
0..1	OriginalSenderIdentification				
required	<i>v</i>			MP-ID	
required	<i>codingScheme</i>			A10 NDE	
0..1	OriginalDocumentIdentification				
required	<i>v</i>			x	
0..1	OriginalDocumentVersion				
required	<i>v</i>			x	
0..1	OriginalDocumentDateTime				
required	<i>v</i>			x	
0..1	OriginalTimeSeriesIdentification				
required	<i>v</i>			x	
1..1	Period				
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	TimeInterval				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	Resolution				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..100	Interval				
1..1	<i>xsd:sequence</i>				
1..1	Pos				
required	<i>v</i>		x	x	x
1..1	Status				
required	<i>v</i>		A21 A22	A21 A22	A21 A22

Fußnoten

Fußnote	Hinweis
[1]	Im Attribut <i>v</i> des Elementes <i>ConnectingArea</i> ist die Anschlussregelzone einzutragen. Die möglichen Einträge lauten: 10YCB-GERMANY--8, 10YDE-VE-----2, 10YDE-RWENET---I, 10YDE-EON-----1, 10YDE-ENBW-----N

Legende

Verwendete Zeichen in der Tabelle:

Zeichen	Erläuterung
Code	Nur der, oder nur die dort angegeben Codes können genutzt werden
x	Verpflichtende Punkte im Datenformat, in der keine Code-Info anzugeben ist, sondern z.B. UTC
LEER	Element wird für diesen Prozessschritt nicht genutzt
[#]	Informationen zu teilweise genutzten Feldern und bei Abhängigkeiten/Bedingungen stehen in der Fußnoten-Tabelle
--	Informationspunkt wird für den Redispatch 2.0 nicht gebraucht